

## SENSORE DI TEMPERATURA PT100

È un dispositivo che varia con continuità e in modo crescente, la sua resistenza in funzione della temperatura.

Si presta al rilievo continuo di temperatura degli avvolgimenti tramite apparecchiature elettroniche.

Tabella conversione Ohm/°C per PT100 TF101	
°C	Ohm
0	100
10	103,9
20	107,79
30	111,67
40	115,84
50	119,4
60	123,24
70	127,7
80	130,69
90	134,7
100	138,5
110	142,29
120	146,08
130	149,82
140	153,58
150	157,31
160	161,04
170	164,75
180	168,46
190	172,16
200	175,84